

# StreetSiren Jeweller

LED çerçeveli kablosuz siren.




Çalışması için bir Ajax hub gereklidir.  
Cihazla ilgili ayrıntılı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz:


[ajax.systems/support/devices/streetsiren/](https://ajax.systems/support/devices/streetsiren/)



## Başlıca özellikleri




Ayarlanabilir ses seviyesi:  
85 dB ila 113 dB




Gecikme ve güvenlik  
modu değiştirme göstergesi



IP54 koruma sınıfı




Uygulama üzerinden  
uzaktan kontrol ve kurulum




Ayarlanabilir alarm süresi:  
3 sn'den 3 dk'ya kadar



Kapı açılma bildirimleri



Zahmetsiz kurulum ve değişim



QR kodu ile bağlanma

## Çalışma prensibi



## Alarmlar hakkında bilgilendirir

Siren, kurcalama ve güvenlik sistemi alarmlarına bir saniyeden daha kısa sürede yanıt verir. İzinsiz giriş yapmaya çalışanları korkutup kaçırarak ve komşuların dikkatini çekecek kadar gürültülüdür.

## Güvenlik durumu göstergesi olarak görev yapar

Siren LED'i, tesisin güvenliğinin devrede olduğunu bildirir ve bir ses sinyali **Girerken / Çıkarken Gecikme** olduğunu gösterir. Bunlar, güvenlik sistemini bir tuş takımı veya anahtarlık ile kontrol eden kullanıcılar için yararlı özelliklerdir.



## Kapı açıldığında bildirir

**Zil** özelliği etkinleştirildiğinde siren, sistem devre dışı bırakıldığında açılma dedektörlerinin tetiklendiğini belirtmek için özel bir ses çıkarır. Bu özellik, örneğin mağazalarda çalışanlara birinin binaya girdiğini bildirmek için kullanılır.




 **Jeweller**  
İletişim teknolojisi



**Jeweller**, hub'lar ve cihazlar arasında hızlı ve güvenilir iletişim sağlayan **iki yönlü bir kablosuz protokoldür**. Protokol, veri açısından zengin anlık alarmlar iletir: güvenlik şirketleri ve kullanıcılar, tesisin güvenliğini kimin ve ne zaman devreye aldığı veya devre dışı bıraktığını bilir.

Jeweller, sahteciliği önlemek için **şifreleme** ve **kimlik doğrulama** ve cihazların durumunu gerçek zamanlı olarak görüntülemek için **yoklama** özelliklerine sahiptir. StreetSiren ve hub (veya kapsama alanı genişletici) arasında **1.500 m'ye kadar** kablosuz bağlantıyı destekleyen Jeweller, tesisleri korumaya ve hem son kullanıcılar hem de kurulumcular için **en iyi kullanıcı deneyimini** sunmaya hazırdır.

# Teknik özellikler

|  |   |            |   |
|--|---|------------|---|
| Standartlara uygunluk                                      | <b>EN 50131 (Grade 2)</b><br><b>PD 6662:2017</b>  | Uyumluluk  | <b>Hub'lar</b><br>tüm Ajax hub'ları<br><br>Menzil genişleticiler<br>tüm Ajax telsiz sinyali<br>menzil genişleticiler  |
| Kontrol paneli veya kapsama alanı genişletici ile iletişim |  <b>Jeweller iletişim teknolojisi</b><br><br><b>Frekans bantları</b><br>866.0 – 866.5 MHz<br>868.0 – 868.6 MHz<br>868.7 – 869.2 MHz<br>905.0 – 926.5 MHz<br>915.85 – 926.5 MHz<br>921.0 – 922.0 MHz<br>Satış bölgesine göre değişir<br><br><b>Maksimum etkili yayılan güç (ERP)</b><br>≤ 20 mW<br><br><b>İletişim mesafesi</b><br>1,500 m'ye kadar<br>Açık bir alanda<br><br><b>Yoklama aralığı</b><br>12–300 sn<br>Ajax uygulamasında PRO veya yönetici haklarına sahip bir kullanıcı tarafından ayarlanır<br><br><b>Sahteciliğe karşı koruma</b><br>Cihaz kimlik doğrulaması | Özellikler | <b>Alarm tipi</b><br>akustik ve ışık<br><br><b>Alarm ses seviyesi</b><br>1m mesafede 85 ila 113 dB<br>Ajax uygulamasında PRO veya yönetici haklarına sahip bir kullanıcı tarafından ayarlanır<br><br><b>Alarm süresi</b><br>3 sn'den 3 dk'ya kadar<br>Ajax uygulamasında PRO veya yönetici haklarına sahip bir kullanıcı tarafından ayarlanır<br><br><b>Siren ses frekansı</b><br>3,5 ± 0,5 kHz<br><br><b>Melodi</b><br>Siren, sistem devre dışı bırakıldığında açılma dedektörlerinin tetiklendiğini bildirmek için özel bir ses çıkarır |

|             |  |            |   |
|-------------|--|------------|---|
| Güç kaynağı | <b>Ana güç kaynağı</b><br>4 adet CR123A pil<br>Takılı<br><br><b>Opsiyonel güç kaynağı</b><br>12 V $\overline{=}$ , 1,5 A<br><br><b>Pil ömrü</b><br>5 yıla kadar  | Montaj     | <b>Çalışma sıcaklığı aralığı</b><br>-25 °c ila +60 °c<br><br><b>Çalışma nemi</b><br>%95'e kadar<br><br><b>Koruma sınıfı</b><br>IP54 |
| Mahfaza     | <b>Renkler</b><br>beyaz, siyah<br><br><b>Boyutlar</b><br>75 × 76 × 27 mm<br><br><b>Ağırlık</b><br>97 g<br><br><b>Sabotaj önleme</b><br>kurcalama alarmı<br>Cihaz gövdesi açıldığında tetiklenir.<br><br><b>İvmeölçer</b><br>Birisi cihazı hareket ettirmeye veya sökmeye çalışıldığında etkinleştirilir. | Komple set | StreetSiren Jeweller<br>4 adet CR123A pil<br>Takılı<br>SmartBracket<br>Kurulum kiti<br>Hızlı Kurulum Rehberi                        |