



**BS80 Pirana II
1D**
El Tipi Tarayıcılar

Özellikler

Üstün 1D Okuma Performansı

Hızlı bir 1D motorla donatılmış BS80 Piranha II, tüm önemli 1D sembolojileri hem kağıttan hem de ekrandan okuyabilir.

Kolay Bluetooth Eşleştirme

Bluetooth 4.0 kablosuz teknolojisiyle BS80 Piranha II, herhangi bir Android, iOS veya Windows cihazıyla zahmetsız eşleştirme sağlayarak kullanıcıların veri aktarımını basit ve kullanıcı hale getiriyor.

Kusursuz Barkod Yakalama ve Depolama

BS80 Piranha II, çok yönlü barkod tarama yetenekleri sunarak, Bluetooth aracılığıyla ana bilgisayara kesintisiz veri aktarımıyla hızlı, gerçek zamanlı taramaya olanak tanır. Bununla birlikte kullanıcılar, toplu toplama modunda çalışırken, daha sonra Bluetooth veya kablo aracılığıyla indirmek üzere binlerce barkodu çevrimiçi olarak saklayabilen 1 MB bellekten de yararlanabilirler.

Hareket Halinde Düzenlemeler

BS80 Piranha II, yalnızca güvenilir bir tarama düşmesine değil, aynı zamanda uygun veri düzenleme için iki ekstra düğmeye de sahiptir. Veri toplama modunda

Sil düğmesi, kullanıcıların son taranan barkodu silerek tarama hatalarını hızlı bir şekilde düzeltmesine olanak tanır. Bu arada İşlev düğmesi, iOS ürünlerde de dahil olmak üzere çok çeşitli ana aygıtlarda manuel veri girişine olanak tanıyan sanal bir klavye geri çağrıma özelliği olarak hizmet veriyor. Bu, BS80 Piranha II'yi tüm veri toplama ihtiyaçlarınız için ideal bir yol arkadaşı haline getirir.

Çok Yönlü Şarj ve İletişim

BS80 Piranha II, hem şarj etmek hem de veri indirmek veya EasySet konfigürasyon yazılımına erişmek için bir ana bilgisayarla bağlantı kurmak için kullanılabilen hızlı ve güvenilir bir USB - C bağlantı noktasına sahiptir. Ayrıca cihaz, şarj yuvası aracılığıyla şarj etmek için pogo pinlerinin kullanımını da destekliyor.

Çoklu Cihaz Şarjı

BS80 Piranha II, çoklu şarj istasyonu oluşturmak için kolayca birbirine bağlanabilen isteğe bağlı iki bölmeli şarj çözümü sunar. Optimize edilmiş şarj özellikleriyle kullanıcılar, beş adede kadar kızaklı zincirleme bağlayarak tek bir güç kaynağı kullanarak on adede kadar tarayıcıyı aynı anda şarj etmelerine olanak tanır.



Önerilen endüstriler



Perakende



Misafirperverlik



Eğlence



Sağlık hizmeti

BS80 Pirana II 1D Teknik özellikler

Veri yakalama

1 boyutlu	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar dahil tüm önemli 1D sembolojileri , vesaire.
Görüntü sensörü	2500 Doğrusal Görüntüleyici
Alan Derinliği EAN 13 (13mil)	55-550mm
Alan Derinliği Kodu 39 (5mil)	70-185mm
Alan Derinliği Kodu 128 (10mil)	60-500mm
Tarama Açısı	Açı: ±60°; Eğim: ±60°
Minimum Baskı Kontrastı	%25

Fiziksel

Pil Türü	3,7V 900mAh şarj edilebilir Li-ion pil
Geçerli Çalışma/Bekleme	185mA (Bluetooth açık)/25mA
Boyutlar (mm)	88,0(U) x 46,0(G) x 24,5(Y) mm
Beklenen Pil Ömrü	6,5 saat sürekli çalışma (6 saniyede bir tarama)
Arayüzler	C Tipi USB, Bluetooth HID/SPP/BLE profilleri
Bildirimler	Bip sesi, LED ve titreşim
Ağırlık	67g

Kablosuz

Kablosuz Standartları	2,4 - 2,5 GHz ISM bandı, Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR ile uyumlu
Bluetooth İletim Aralığı	50m (açık alan)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-20°C ila 50°C (-4°F ila 122°F)
Depolama sıcaklığı	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)
Şarj Sıcaklığı	0°C ila 45°C (32°F ila 113°F)
Nem	%5~%95 (yoğuşmasız)
Elektro Statik Deşarj (ESD)	±4 KV (doğrudan deşarj); ±12 KV (hava deşarjı)
Düşürmek	1,2 m
IP derecelendirme	IP42

Yazılım

Yapilandırma Araçları	Kolay Ayar
-----------------------	------------

Sertifikalar

Donanım	CE RED, CE İngiltere, FCC, TELEC, IEC 62471, RoHS, IEC60825
---------	-------------------------------------------------------------

Garanti

Standart	3 yıl
----------	-------

Newland EMEA Genel Merkezi

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Bizimle veya yakınınzdaki bir iş ortağıyla iletişime geçmekten çekinmeyin

newland-id.com/partners adresini ziyaret edin

Teknik özellikler önceden bildirilmeksızın değiştirilebilir

© Newland EMEA 2023, tüm hakları saklıdır

